

UNIWERSALNY MODUŁ PRZEKAŹNIKA

UMP 1/8A , UMP 1/8A DIN

Opis układu.

Moduł przekaźnika służy do sterowania pracą urządzeń elektrycznych:

(silniki, grzejniki, sygnalizatory itp.) lub do sygnalizowania zaniku napięcia w obwodach prądu stałego , zmiennego.

Elementem wykonawczym jest przekaźnik ze stykiem przełączalnym , odseparowanym galwanicznie od układu.

Szybki i prosty montaż za pomocą gąbczastej samoprzylepnej taśmy (wersja UMP1/8A) , lub na szynie DIN (wersja UMP1/8A DIN)

LED-a znajdująca się na płytce zapala się, gdy cewka przekaźnika jest zasilana.


Dane techniczne.

Zasilanie cewki	- od 9 ÷ 28 V (stały , zmienny)
Pobór prądu	- 18mA (przy 12V)
Obciążalność styków przekaźnika	- 8 A
Wymiary (wersja płytkowa)	- dł.45 X szer.35 X wys.21mm
Wymiary (wersja na szynę DIN)	- dł.90 X szer. 35 X wys 64 mm

Dostępne wersje:

UMP1; UMP 1P; UMP2; UMP 2P; UMP3

Schemat ideowy UMP 1/8A (DIN)



Opis wyprowadzeń:

- 9÷28 - napięci sterujące przekaźnik (stałe , zmienne)
- C - styk przełączalny
- NO - styk normalnie otwarty
- NC1 ; NC2 - styk normalnie zwarty